

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ-SZEKRÉNYEK

H-(Mi)-AV(160A)-K/B-LF/FMKv

TÍPUS:	HÁFM-125
FELHASZNÁLÁS:	Minden áramváltós méréshez 160A-ig (max. 50mm ² -ig)
ALKALMAZÁS:	beltér, vagy kültér
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	földkábel (F), köpenyes vezeték (Kv), légvezeték (L), „M” vezeték (M)
MÉRETEK:	a, 900 x 1200 mm b, 600 x 1200 mm
ELHELYEZÉS:	falba süllyesztett, vagy falon kívüli szerelés
TARTÓSZERKEZET:	építmény fala, vagy más engedélyezett tartószerkezet

KÖRVONALRAJZ:



a.

b.

FÉNYKÉP:



a.



b.

ANYAGLISTA:

Megnevezés	Db	Vált.	Típusjel	Alternatív típus	Megjegyzés
F mérőhely	1	-	HÁFM-125	HÁFM-125k	max. 50mm ² -ig
	3		150/5A ÁV.	0,5S/1,25 VA	hiteles, beépítve
	1m		H07V-K	H07V-U	1,5 mm ²
Tömszelence	2	-	ASM-x	AKM-x	opcióként rendelhető
Zárólap	n	-	Mi FP 20	Mi FM-x	opcióként rendelhető
Tűlfesz. védelem	1	-	I.-es típ. („B”)	I+II.-es típ. („B+C”)	opcióként rendelhető

KIEGÉSZÍTÉSEK:

Készre szerelt, vezetékezett berendezés.

Az áramváltó szekunder vezetéke illesztve van, ettől csak indokolt esetben lehet eltérni.

A Típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

A belső takarások és a külső burkolat kialakítása változik a kezelést igénylő mérők esetében.

MEGJEGYZÉSEK:

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ TÁRSASÁGCSONPORT nyilvántartásában, a HÁLÓZATI ENGEDÉLYES -ek nyilvántartásában és a HENSEL HUNGÁRIA Kft. technológiai leírásaiban található meg.