

TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

TÍPUSAZONOSÍTÓ: KFM-ÁV(630 A)-SZ-FF

TÍPUS:	3 FÁZISÚ, ÁRAMVÁLTÓS ELRENDEZÉS
ALKALMAZÁS:	SZABADTÉREN, (BELTÉREN)
CSATLAKOZÁS MÓDJA:	FÖLDKÁBEL – FÖLDKÁBEL
MÉRETEK:	900 mm x 1200 mm x 300 mm
ELHELYEZÉS:	TALAJBA ÉPÍTVE
TARTÓ SZERKEZET:	ÖNÁLLÓ, ALAPZATTAL

Fénykép:



ANYAGLISTA:

Típusjel	Megnevezés	db	Megjegyzés
	Acélszekrény, szerelőlappal, zárszerkezettel	1	
ÁV 1-3	MAK szabványos áramú 0,5 hibaosztályú	3	
Felten ZBR	Mérőtábla	1	
NH00	Fogyasztói szakaszoló-biztosító / 160 A	2	Opció: igény szerint.
NH1	Fogyasztói szakaszoló-biztosító / 250 A	1	Opció: igény szerint.
PEN	PEN-sín	1	
	Vezetékezés, H07V-H – 50 mm ² -es és H07V-H – 2,5 mm ² -es rézvezetékkel	1 készlet	Egységcsomag, igény szerint.
Sorkapocs-szerelvény	Weidmüller mérő sorkapocs és 3db B6A-es kismegszakító	1	Áramszolgáltató szereli.
TÚF	Tűzvédelmi főkapcsoló		Opció: terhelhetőség szerint

Kiegészítés:

Az áramváltók és a méretlen rész külön áramszolgáltatói (ÁSZ) mezőben lett kialakítva. A fogyasztásmérő-szekrényt és az elosztórészt készre szerelve forgalmazzuk. A fenti megoldástól eltérő egyedi elképzelésű szekrényeket is legyártunk, melyek minden tekintetben megfelelnek az MSZ 447 szabvány ill. az ÁSZ-ok előírásainak.

Megjegyzés:

A szerelés technológiai útmutatója részletesebben az ELMŰ Rt., ÉMÁSZ Rt. TTK 9. fejezetében és a Kontakt-Elektro Kft. technológiai leírásaiban található meg.